



# החלפת מודם 3G ל-4G

1. יש לנתק את הבקר מהחשמל:  
AC - ניתוק ממתח הקיר  
DC - הוצאת החיבור של מתח הסוללה מלוח ה-GSI (תמונה 1).
  2. פתח את הבקר GSI ולחץ על כפתור 10 RESET למשך שניות (פעולה זאת גורמת לפריקה מלאה של החשמל שנשאר בלוח).
  3. הסר 2 ברגים, נתק בעדינות את המודם הישן.  
שים לב אנטנה מחוברת למודם יש לנתק אותה בעדינות מהמודם.
  4. חבר אל המודם החדש את האנטנה וחבר ללוח, יש להחזיר את הברגים לחיזוק המודם.
  5. AC - חבר חזרה לחשמל והמתן עד לקבלת תצוגה על הבקר.  
DC - חבר חזרה את המתח על הלוח והמתן עד לקבלת תצוגה על הבקר.
  6. המתן עד 3-7 דקות עד שהמודם יזהה תקשורת ויציג זמן נוכחי.
  7. במידה והבקר לא יצר תקשורת יש לנסות ללחוץ שוב על RESET.
- # יש להקפיד על ניתוק המתח ופריקת הקבלים (סעיפים 1+2) על מנת למנוע נזק בלתי הפיך למודם.

## תמונה 1

