



החלפת מודם 3G ל-4G

1. יש לנתק את הבקר ממקור החשמל:
AC - ניתוק ממתח הקיר.
DC - הוצאת החיבור של מתח הסוללה מלוח ה-GSI (תמונה 1).
 2. פתח את הבקר ולחץ על כפתור ה-RESET למשך 10 שניות (פעולה זאת גורמת לפריקה מלאה של החשמל שנשאר בלוח).
 3. הסר את שני הברגים ונתק בעדינות את המודם הישן.
 4. שים לב - יש לנתק בעדינות את האנטנה שמחוברת למודם.
 5. חבר אל המודם החדש את האנטנה.
 6. חבר את המודם בחזרה ללוח בעזרת שני הברגים.
 7. חבר מחדש את מקור החשמל:
 8. AC - חבר חזרה לשקע החשמל והמתן עד לקבלת תצוגה על הבקר.
DC - חבר חזרה את מתח הסוללה והמתן עד לקבלת תצוגה על הבקר.
 7. המתן עד 3-7 דקות עד שהמודם יזהה תקשורת ויציג זמן נוכחי.
 8. במידה והבקר לא יצר תקשורת יש לנסות ללחוץ שוב על כפתור ה-RESET.
- # יש להקפיד על ניתוק המתח ופריקת הקבלים (סעיפים 1+2) על מנת למנוע נזק בלתי הפיך למודם.

תמונה 1

